

IP 电话免打扰和呼叫转移功能

*仅适用于上海办公室

本期,我们来向大家介绍如何在 IP 电话上设置免打扰和转接功能。

免打扰功能

正常状态下的**电话**,右**侧栏中**没有 亮起任何**图标**。



静音键,如下图红圈所示即为静音键。

- 在通话过程中按下**静音键,电话会进入静音**模式,再按一次取消**静音**。
- **在挂机状态**按下**静音键**,**电话会进**入免打**扰**模式,右**侧栏**中会亮起免打**扰**模式**图标**,此时**电话**只能呼出,外部**呼入时**,**会**提示正在通**话**中。再次按下**静音键取消免打扰模式。**







呼叫转移功能

请根据提示文字下方的软按键进行操作。

- 将当前呼入电话进行转移 当**电话呼入**时,不用接起电话。按屏幕中[**转移] 按键**,然后输入需要转移的号码后按 [确定] **按键**,即可完成**转移**。





- 将所有呼入电话进行转移 在挂机状态下,按屏幕中[**转移] 按键**,然后输入需要转移的号码后按 [确定]即可。

这期 IT 小知识就到这里,我们下周见。